



Snabbfakta:

- » 3G med HSUPA
- » USB
- » Extern antenn
- » Valfri operatör
- » PC, Linux, Mac
- » Sabotagebrytare

3G modem med HSUPA fart

ZadaCOM 3G+ är ett 3G modem med USB port för en snabb, fast eller mobil, uppkoppling till GSM och 3G-nätet. Med HSUPA kan hastigheter upp till 7,2 Mbit/s nås, vilket ger ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till en ADSL förbindelse. Om HSUPA täckning eller utbyggnad saknas övergår modemmet till UMTS, EDGE eller GPRS trafik.

ZadaCOM 3G modem levereras med en extern antenn som ger bra täckning i de flesta lägen. Den medföljande antennen kan bytas ut mot kraftigare extern antenn så att god täckning nås även längre från basstationen. Modemet spänningsmatas direkt från USB porten och kan användas i både fasta och mobila applikationer.

Med ZadaCOM HSUPA modem kan du uppnå 7,2 MBit/s vid nedladdning. Vid uppladdning är hastigheten upp till 2,1 Mbit/s. Enheten är operatörsoberoende och SIM kortet kan lätt bytas vid behov. I dagsläget stöds HSUPA av Telia, Tre och Telenor.

3G modemmet ZadaCOM 3G+ har en användarvänlig mjukvara och kan användas med Windows samt med Linux och Mac OS X. Mjukvaran innehåller en del användbara funktioner, du kan till exempel skicka SMS eller se den aktuella signalstyrkan.



Teknisk specifikation ZadaCOM 3G+ HSUPA modem

» frekvensområde:	850/9000/1800/1900/2100 MHz
» 3G	7.2/2.1 Mbit/s via HSUPA 384 kbit/s via UMTS
» EDGE	236,8 /118,4 kbit/s, class E2
» matningsspänning:	matas via USB port
» drivrutiner:	Windows XP, 2000 och Vista Linux Mac OS 10.4
» matningsspänning:	matas via USB port
» strömförbrukning:	50 mA i standby, max. 400 mA med GPRS
» antennkontakt:	SMA, 50 ohm
» kapsling:	plast
» vikt:	40 g
» mått:	92 x 44 x 20 mm
» övrigt:	Lev m antenn, USB kabel och CD

Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information